

Vista 4140XMPT2 - Aggiornamento documentazione 18/01/00

Manuale di installazione e di programmazione

Vers. AI 10/99

- *1 50 NUMERO DI SECONDI AGGIUNTI AL GIORNO
Inserire il numero di secondi([00]-99) da aggiungere per giorno per correggere l'orologio interno
- *1 51 NUMERO DI SECONDI TOLTI AL GIORNO
Inserire il numero di secondi ([00]-99) da togliere per giorno per correggere l'orologio interno
- *1 54 CLOCK INTERNO
1 = usa il quarzo interno per sincronizzare l'orologio; [0]= usa la RETE per sincronizzare l'orologio]
- *1 55 SELEZIONE FORMATO DATA
Seleziona il formato data desiderato dove : [0 = mmggaa]; 1 = ggmmaa
- *1 56 50Hz/60Hz SINCRONIZZAZIONE OROLOGIO
Inserire il valore appropriato:[0 = 60Hz]; 1 = 50 Hz. Questa selezione viene utilizzata per sincronizzare l'orologio interno ed i dispositivi X10.

I passi di programmazioni soprastanti sono riferiti alla eprom Ver. 29 Rel. 01/00 modificabili tramite downloading solo a partire dalla versione Downloading **Vers. 4.01 Rel. 03/01/00**. I medesimi passi sono però comunque modificabili manualmente e non vengono alterati dallo scarico dati delle precedenti versioni del downloading ADEMCO.