

# LYNX



## Centrale per sistemi senza fili



Lynx è una centrale di sicurezza di ultima generazione che unisce velocità di installazione e semplicità di utilizzo. L'altoparlante incorporato fornisce indicazioni vocali in lingua italiana. Questo prodotto compatto comprende tutto quello che serve per la realizzazione di un impianto di sicurezza wireless; Lynx sfrutta al meglio la decennale esperienza tecnologica Honeywell nel settore dei sistemi senza fili. Progettata per una

veloce installazione, Lynx comprende centrale, modem, tastiera a display, televono con viva voce e segreteria telefonica, microfono ed altoparlante, ricevente radio, alimentatore, sirena, batteria di backup, comunicatore fonico vocale e digitale. Lynx supporta il sistema via radio Honeywell 5800H.

## Caratteristiche:

### Installatore:

- 24 Zone senza fili ed una zona cablata
- Sistema senza fili antiaccecamento seriale supervisionato EN50131 ad autoapprendimento
- Indicazione predittiva batteria scarica
- Quattro radiocomandi senza decremento di zone
- Compatibilità con sistema di Home Comfort Honeywell Hometronic™
- Orologio ed autoinserimento
- Tastiera completa 16 tasti con display LCD
- Audio viva voce incorporato
- Montaggio a parete o da tavolo
- Sirena 85dB
- Utilizzabile come telefono, segreteria e centro messaggi

- Uscita seriale X-10(R) per otto dispositivi di automazione domestica ad onde convogliate

- 84 eventi in memoria
- Completamente teleassistibile
- Batteria di backup
- Programmatore orario

### Utente finale:

- Comunicatore vocale fonico a voce sintetizzata
- Centro messaggi e segreteria telefonica
- Codici per ospiti o babysitter
- Codice per disinserimento sotto minaccia
- Telefono viva voce incorporato
- Telesoccorso anziani con cancellazione falso allarme da radiocomando
- Controllo remoto con qualsiasi telefono dtmf

- Comandi semplificati
- Gong vocale
- Attivazione luci, automatismi e numerose altre applicazioni con un solo tasto
- Funzione di chiamata pager, i genitori possono utilizzare questa funzione per essere avvisati circa il rientro dei loro figli a casa
- Uscita semplificata per brevi abbandoni dei locali protetti senza dover disinserire e re-inserire il sistema
- Funzione promemora appuntamenti
- Operazioni automatiche con programmatore orario, ideale per negozi
- Otto utilizzatori, individuati singolarmente

# LYNX

## Centrale per sistemi senza fili

### Specifiche Tecniche:

#### Caratteristiche generali

- Descrittori zone vocali personalizzabili
- Tastiera retroilluminata completa con display LCD
- Tasti con funzioni macro programmabili
- Compatibilità con X-10(r) ed Honeywell Hometronic™
- Funzione di trasmissione errore di uscita e falso allarme
- Centro messaggi per la famiglia con registrazione vocale e playback
- Operazioni semplificate a singolo tasto
- Chiamata a cellulari pager e vocale fonia
- Teleassistenza remota
- Funzione di trasmissione cancellazione falso allarme
- Otto codici utenti
- Gong per zona
- Orologio con programmatore orario
- Accumulatore di backup
- Autoapprendimento dei trasmettitori via radio
- Log ultimi 84 eventi

- Tre liste di zona logiche per funzioni personalizzabili
- Controllo manomissione, supervisione, batteria bassa per ogni dispositivo via radio

#### Dimensioni

- Larghezza: 264mm
- Altezza: 181mm
- Profondità: 45mm

#### Caratteristiche elettriche

- Alimentazione 9VAC da trasformatore con spina 15VA
- Incorpora batteria ioduri metallici 1100mA
- Avvisatori:
  - Piezo = 6-14VDC, 30mA max
  - Sirena = 6-14VDC 120mA max

#### Ricevitore Radio integrato

- LynxR-IT supporta
  - 24 Zone senza filo e 4 radiocomandi
  - Doppia sezione ricevente con doppia antenna

- Funzione antiaccecamento radio con segnalazione
- Indicazione predittiva batterie scariche
- Sistema ad autoapprendimento seriale supervisionato
- Controllo del tamper su tutti i dispositivi

#### Comunicatore

- Formati supportati:
  - Ademco 4+2 DTMF express 1400/2300Hz ack, 1400Hz kissoff
  - Ademco Contact Id 1400/2300Hz ack, 1400Hz kissoff
  - Ademco slow 10 PPS dati a 1900Hz, ack e kissoff 400Hz
  - Sescoa/Radionics 20PPS dati a 1800Hz, ack e kissoff 2300Hz, canali 0-9 B-F
- Sezionamento linea telefonica su entrambi i conduttori

#### Bilanciamento ingresso cablato

- Resistenza 300 Ohm escludendo resistenza fine linea 2KOhm

### Come Ordinare:

LYNXRIT	Centrale compatta via radio
LYNXRCHKIT	Batteria backup di ricambio (una batteria è fornita di corredo)
XM10E	Modulo opzionale per trasmissione segnali su rete elettrica X-10(r)
LM12I	Modulo opzionale presa spina per comando luci X-10(r)
HX10	Modulo interfaccia per sistema di home comfort Hometronic™

### Approvazioni:

EU 89/336/EEC  
CEI79/2  
IMQ primo livello di prestazione  
Prodotto CE  
Sistema radio IMQ

Nota: le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso. Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari che ne posseggono tutti i diritti. Non è consentita copia o distribuzione anche parziale di questo documento o di parte del testo senza specifico assenso.

### Honeywell Security & Custom Electronics

Honeywell Security Italia S.p.A.

Via della Resistenza, 53/59

20090 Buccinasco (MI) - I

<http://www.security.honeywell.com/it/>

HSCE-LYNXRE-01-IT(11/05)DS-A  
November 2005  
© 2005 Honeywell International Inc.

# Honeywell